

## **Памятка по электробезопасности при проведении работ в охранных зонах электропередач**

В Республике Беларусь ежегодно имеют место несчастные случаи с персоналом сельскохозяйственных предприятий, связанные с поражением электрическим током. Основными их причинами являются неудовлетворительная организация эксплуатации электрохозяйства, нарушение «Правил охраны электрических сетей», отсутствие у персонала элементарных знаний об опасности электрического тока.

Для исключения подобных несчастных случаев вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линии при неотклоненном их положении на расстоянии (h):

2 м для линий напряжением до 1 000 В;

10 м для линий напряжением 6 000–10 000 В;

15 м для линий напряжением 35 кВ;

20 м для линий напряжением 110 кВ;

25 м для линий напряжением 220 кВ;

30 м для линий напряжением 330 кВ;

В охранных зонах линий электропередачи **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

устанавливать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения;

производить посадку деревьев и кустарников;

располагать полевые станы, складировать корма, удобрения, солому;

размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов, устраивать стоянки всех видов машин и механизмов;

**ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ** (вплоть до отключения линий) по согласованию с собственником линий допускается:

осуществлять погрузочно-разгрузочные и мелиоративные работы;

производить вырубку деревьев и кустарников;

производить полив сельскохозяйственных культур; совершать проезд машин и механизмов имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (только по заранее разработанным и согласованным с собственниками линий безопасным маршрутам движения).

При обнаружении оборванных проводов или иных аварийных ситуаций, связанных с электроустановками, сообщите об этом по единому номеру телефона 144.